

ORVIBO[®]

Magic Cube - CT10W-B1VO Manual de utilizare



Descrierea produsului

Orvibo Magic Cube este o telecomandă inteligentă Wi-Fi IR, care poate controla majoritatea aparatelor de interior prin infraroșu cu ajutorul aplicației HomeMate.

Caracteristici

- Telecomanda universală: găsiți integrate telecomenzile care acționează pe bază de Infraroșu într-un singur Magic Cube.
- Control de la distanță: conectat la Internet, puteți control electrocasnicele de la distanță
- Dispozitive de temporizare: Programați aparatele de uz casnic cu aplicația HomeMate
- Control tactil: Puteți controla mai multe aparate cu o singură apăsare după configurarea aplicației HomeMate.

Scopul aplicației

Dispozitivul Orvibo Magic Cube se aplică pentru familii și birouri. Se folosește numai în spații interioare.

Setarea inițială

- Conectați adaptorul USB de 5V 1A pentru a porni dispozitivul "Magic Cube".
- Descărcați aplicația "HomeMate" de pe **AppStore** sau de pe **Google play**, sau scanați următorul cod QR:



Logați-vă pe aplicația **HomeMate**, apăsați butonul "+" din colțul din dreapta sus, după care configurați preferințele dispozitivului Magic Cube utilizând aplicația **HomeMate**.

Apăsați pe dispozitivul "Magic Cube" pe care tocmai ați adăugat-o în aplicație, după care alegeți și adăugați aparatele pe care le puteți controla de la distanță.

Felicitări! Bucurați-vă de dispozitivul dvs. inteligent!

Detalii tehnice

Informații fizice:

| | |
|--------------------------------|----------------------|
| Mărime | 53 * 53 * 54mm |
| Greutate netă | 102g ± 3g |
| Greutate brută | 213 ± 7g |
| Culoare | Negru și argintiu |
| Material carcasă | Pc / ABS / TPU |
| Material de greutate echilibră | Nichel oțel |
| Material cablu USB | TPE / sârmă de cupru |

Informații energie electrică

| | |
|------------------------|-----------|
| Intrare alimentare | 5V, 1A |
| Interfață alimentare | Micro USB |
| Consum energie standby | <0.5 W |

Informații Radio

| | |
|--------------------------------|---|
| Standard Radio | IEEE 802.11 b/g/n |
| Frecvență Radio | 2.412 - 2.484GHz |
| Tip de criptare | WEP / TKIP / AES |
| Protocol securitate | WEP / WPA-PSK / WPA2-PSK |
| Consum energie radio | ≤ 0.3W |
| Intensitate Radio | 802.11b: + 18.5dBm 802.11g: + 16.5dBm 802.11n: + 12.5dBm |
| Sensibilitate RX | 802.11b: - 93dBm (@ 11 Mbps, CCK) 802.11b: - 85dBm (@ 54 Mbps, OFDM) 802.11b: - 82dBm (@ HT20, MCS7) |
| Frecvență Infraroșu | 20~60 Khz |
| Infraroșu control la distanță | 8m+ |
| Infraroșu unghi de la distanță | 360° |

Condiții de mediu

| | |
|------------------------|--------------------------|
| Temperatură operare | -20° ~ 55°C |
| Umiditate operare | 20%-90%, fără condensare |
| Temperatura depozitare | -40° ~ 70 °C |
| Umiditate operare | 20%-90% |
| Temperatură testare | 25°C |

Standard și certificări


CE RoHS

Ambalare


Metodă ambalare: carton de hârtie reciclabil

Greutatea finală bună (incluzând ambalajul) : 213 ± 7g

Listă produse



Magic Cube
x1



Cablu alimentare
Micro USB x1



Ghid utilizare
x1

Vă rugăm să verificați dacă:

- Dispozitivul Magic Cube funcționează normal, în momentul când îl porniți;
- Butonul din josul dispozitivului Magic Cube funcționează;
- Starea indicatorul este normală;
- Dispozitivul Magic Cube poate fi conectat la internet, după ce configurația a realizată în întregime;
- Funcția pentru telecomanda IR este valabilă;
- Nu există zgârieturi privind aspectul dispozitivului Magic Cube
- Dispozitivul Magic Cube se află pe setările inițiale din fabrică

Atenție!

- Dispozitivul se utilizează numai pentru interioare!
- Utilizarea dispozitivului de către copii, trebuie făcută numai în prezența părinților!
- Nu folosiți dispozitivul în baie, sau în alte încăperi cu umiditate mare!
- Vă rugăm să folosiți alimentați dispozitivul, în mod corect, după cum a fost solicitat în acest ghid de instalare
- Țineți la depărtate de surse de căldură!
- Nu utilizați pentru echipamente medicale!
- Nu dezamblați sau să încercați să-l reparați de unul singur!