



Înterupător inteligent wireless - T16W1ZW-1TO

Manual de utilizare



Descrierea produsului

Înterupătorul ORVIBO ZigBee EU ON / OFF este un comutator inteligent wireless ZigBee. Poate să interacționeze cu alte dispozitive ZigBee prin conectarea la ZigBee Hub prin rețeaua Zigbee.

Puteți stinge și aprinde ușor luminile dvs., printr-o simplă apăsare direct de pe aplicația **HomeMate** de pe telefonul dvs. inteligent sau de pe tableta dvs.

Caracteristici

- Control de la distanță: Puteți închide și deschide luminile, și să monitorizați instantaneu starea întrerupătorului prin aplicația HomeMate, oriunde ați fi, atâta timp cât este conectat la rețea Wi-Fi.
- Controlul aplicației: Porniți / opriți luminile prin intermediul aplicației **HomeMate**.
- Lucrând cu dispozitivul ORVIBO Mini Hub împreună cu aplicația **HomeMate**, este ușor de realizat propriul stil de casă inteligentă!

Scopul aplicației

Înterupătorul inteligent ORVIBO (cu 1,2 sau 3 butoane) se poate aplica pentru locuințe, birouri și hoteluri!

Instrucțiuni

1. Instalați aplicația

Metoda 1: Scațați codul QR pentru a instala aplicația HomeMate.



Metoda 2: Căutați "HomeMate" în AppStore sau pe Google Play, pentru a o instala:



Atenție:

Puterea maximă nu depășește 2300 W, iar circuitul maxim nu este mai mare de 10A, în caz contrar, supraîncălzirea poate cauza incendii!

Nu utilizați în locuri umede, cum ar fi baia!

Indicator status

Indicatorul Deschis (Power On)

Indicatorul Închis (Power Off)

Putere sarcină	Stins / Închis	Stins / Închis
Închidere sarcină	Albastru	Stins / Închis
Nu conectați la hub-ul inteligent	LED-ul albastru clipește rapid	Stins / Închis
Conectare la hub-ul inteligent	LED-ul albastru clipește încet	Stins / Închis
Conectare reușită	LED-ul albastru clipește încet, după care se stinge	Stins / Închis

Detalii tehnice

Informații fizice:

Mărime	86 * 86 * 36 mm
Greutate netă	Înterupător inteligent : 87.5 g; Înterupător cu variator: 83.9 g
Culoare	Alb
Material carcasă	Ignifug PC

Informații energie electrică

Înterupător inteligent	Votaj	230 VAC, 50 Hz
	Curent	6A
Înterupător cu variator	Voltaj	230 VAC, 50 Hz
	Sarcină	300W


Informații Radio

Protocol comunicare	ZigBee HA
Standard Radio	IEEE 802.15.4
Frecvență Radio	2.4 Ghz
Putere transmisie	<4.5 dBm

Condiții de mediu

Temperatură operare	-20° ~ 55°C
Umiditate operare	≤80%
Temperatura depozitare	-40° ~ 70 °C
Umiditate operare	20%-90%

Listă produse



Înterupător inteligent Orvibo
x1



Șuruburi
x2



Ghid utilizare
x1

Vă rugăm să verificați dacă:

- Înterupătorul poate porni în mod normal după alimentare cu curent electric;
- Butonul din partea frontală a înterupătorului poate fi apăsat;
- Starea indicatorului este normală;
- Înterupătorul poate fi conectat la internet după finalizarea configurării;
- Înterupătorul poate funcționa normal cu alte dispozitive;
- Carcasa înterupătorului nu este zgâriată;
- Comutatorul este pe modul inițial din fabrică.